

Διάβασμα των bar code κωδικών της Ζυγαριάς

Η μηχανή υποστηρίζει την ανάγνωση των 13 ψηφίων EAN-13 που εκδίδει μια Ζυγαριά. Το πρώτο ψηφίο είναι πάντα 2, αυτός ο γραμμωτός κώδικα θεωρείται ως εσωτερικός κωδικός. Το τελευταίο ψηφίο (S) χρησιμοποιείται ως κωδικός ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε 10 barcodes, που θα ξεκινούν με 2X (**20 ~ 29**). Μετά είναι ο κωδικός του είδους code, όπου C σημαίνει Κωδικός , W σημαίνει βάρος ή P την Τιμή και S είναι ο κωδικός ελέγχου.

Προγραμματισμός Είδους Ζυγαρίας **29 01200 01045 6** με διαβάσμα βαρους

1. Στον Προγραμματισμό /ΕΙΔΗ/ 04 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BARCODE

ΑΡΧΗ :**29** ΤΥΠΟΣ :**19**

2. Στον Προγραμματισμό /ΕΙΔΗ/ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

- ΑΡΙΘΜΟΣ :Ο αυξων αριθμος του Ειδους
- ΚΩΔΙΚΟΣ: **01200**
- ΑΠΟΘΕΜΑ : ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
- ΤΙΜΗ: ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΤΜΗΜΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χειρισμός

- ΑΝ εχετε βαλει Τιμη στο ειδος τοτε με το που το διαβαζει το scanner εμφανίζεται η Τιμή και η περιγραφη
- Αν δεν εχετε βαλει τιμή τοτε πριν το διαβασμα θα πρεπει να εισαγεται την τιμη του Κιλου και να πατησετε το πληκτρο **[ΤΙΜΗ]**

Barcode type	Αρχή κωδικού	Κωδικός Είδους	Βάρος ή Ποσότητα	Check sum
0	2X	C	WWWWWWWWWW	S
1	2X	C	WWWWWWWWW.W	S
2	2X	C	WWWWWWWWW.WW	S
3	2X	C	WWWWWWW.WWW	S
4	2X	CC	WWWWWWWWWW	S
5	2X	CC	WWWWWWWWW.W	S
6	2X	CC	WWWWWWW.WW	S
7	2X	CC	WWWWW.WWW	S
8	2X	CCC	WWWWWWWW	S
9	2X	CCC	WWWWWWW.W	S
10	2X	CCC	WWWWW.WW	S
11	2X	CCC	WWW.WWW	S
12	2X	CCCC	WWWWWWW	S
13	2X	CCCC	WWWWW.W	S
14	2X	CCCC	WWW.WW	S
15	2X	CCCC	WWW.WWW	S
16	2X	CCCCC	WWWWW	S
17	2X	CCCCC	WWW.W	S
18	2X	CCCCC	WWW.WW	S
19	2X	CCCCC	WW.WWW	S
20	2X	CCCCCC	WWW	S
21	2X	CCCCCC	WWW.W	S
22	2X	CCCCCC	WW.WW	S

23	2X	CCCCC	W.WWW	S
24	2X	CCCCCCC	WWW	S
25	2X	CCCCCCC	WW.W	S
26	2X	CCCCCCC	W.WW	S
27	2X	CCCCCCC	W.WWW	S
28	2X	CCCCCCCC	WW	S
29	2X	CCCCCCCC	W.W	S
30	2X	CCCCCCCC	W.WW	S
31	2X	CCCCCCCC	W.WWW	S
32	2X	CCCCCCCCC	W	S
33	2X	CCCCCCCCC	W.W	S
34	2X	CCCCCCCCC	W.WW	S
35	2X	CCCCCCCCC	W.WWW	S
36	2X	CCCCCCCCC		S
37	2X	C	PPPPPPP.PP	S
38	2X	CC	PPPPPP.PP	S
39	2X	CCC	PPPPP.PP	S
40	2x	CCCC	PPPP.PP	S
41	2X	CCCCC	PPP.PP	S
42	2X	CCCCC	PP.PP	S
43	2X	CCCCC	P.PP	S
44	2X	CCCCCCC	0.PP	S
45	2X	CCCCCCCC	0.0P	S
46		CCCCCCCCCCCC		
47	2x	C	PPPPPPPP	S
48	2X	CC	PPPPPPP	S
49	2X	CCC	PPPPPP	S
50	2X	CCCC	PPPPPP	S
51	2X	CCCCC	PPPPP	S
52	2X	CCCCC	PPPP	S
53	2X	CCCCC	PPP	S
54	2X	CCCCCCC	PP	S
55	2X	CCCCCCCC	P	S